

SUNBOX 2埠 VGA USB KVM 電腦切換器



SUNBOX SK-1732C 2埠 VGA USB KVM 切換器，支援音訊、麥克風與 USB HUB，並可與 PC、Macintosh G3/G4 & PowerBook 完美工作

產品功能

- 一組 KVM 控制端可控制 2 台 VGA USB 電腦、音效及麥克風裝置
- 具備 2 個 USB2.0 HUB 埠，支援隨身碟存取
- KVM 控制端支援 USB 介面鍵盤及滑鼠
- 支援多媒體鍵盤 及 無線鍵盤滑鼠
- 可獨立或同時切換電腦 /音訊與麥克風 / USB Hub
- 切換電腦方式：按選擇鈕、鍵盤熱鍵
- 蜂鳴器聲響確認電腦切換狀態
- Digital Video 解析度最高可達 2048*1536，支援 DDC
- 支援 Windows98SE、ME、2000、2003、XP、7、8、10 & Linux、Mac G3/G4、iMAC 等具 USB 介面的作業平台
- LED 燈顯示連接狀態



產品規格

| 規格 | SK-1732C |
|----------------|--|
| 電腦端連接埠 | 2*VGA(VGA+ Audio & Mic.) + 2*USB (Type B) |
| 控制端連接埠 | 1*USB K/B & 1*USB MOUSE 1*VGA 1*Audio/ Mic.(3.5mm) |
| USB HUB | 2 * USB 2.0 Type-A |
| PC SELECT | 按鍵*1 , Hot-Keys |
| VIDEO 解析度 | 2048 x 1536 |
| Auto-Scan 自動掃瞄 | 5~ 100 sec. |
| 電源供應 | DC5V/2A |
| LED 指示燈 | 1 (Green / Blue) |
| 工作溫度 | 0~40°C |
| 儲存溫度 | -20~60°C |
| 環境濕度 | 0~90% RH |
| 外觀尺寸 | 154x65x27mm |
| 附件線材 | 1.2M VGA+ USB cable x 2pcs 1.2M Audio + Mic. cable x 2pcs |